

一种简单的智能终端监控 828D、840Dsl 的方法

最近很多客户关心智能终端设备 (如智能手机或平板电脑) 连接西门子系统的问题。现介绍一种简单的智能设备连接 828D、840Dsl 系统的方法。(以 828D 为例介绍)

硬件：

1. 无线路由器
2. 以太网线
3. 智能手机或平板电脑

软件：

手机应用软件 PocketCloud , ios 或安卓系统都可以从应用市场中下载。(或下载其他支持 VNC 协议的远程控制软件, 这种免费软件很多, 如 DesktopVNC 等等。)

连接步骤：

1. 无线路由器设置为 Router 模式或 AP 模式。
2. 用网线连接 828D 的 X127 口和无线路由器的网口。
3. 打开手机或平板电脑的 WLAN , 连接无线路由器。828D 的 X127 口会给手机或平板电脑分配 IP 地址 192.168.215.x。

4. 打开手机或平板电脑上的 PocketCloud 应用程序。在图 1 中点击 “+” 。
在图 2 中选择 “VNC” 。在图 3 中填入对应信息，密码：SUNRISE，点击 “保存” 。



图 1



图 2

新增联机

操作系统
Mac

昵称
828D

主机地址
192.168.215.1

用户名
manufact

密码
.....

端口
5900

某些 VNC 服务器将端口称为 '显示'。显示 0 为端口 5900，显示 1 为端口 5901，依此类推。

保存  Siemens 数控技术应用

图 3

5. 连接上 828D 系统后 ,需要在系统上接受远程访问 ,然后就可以监控 HMI 了。

